# 購入方法

Step 1	商品のコラム番号を押します。		
	選択されたコラム番号と金額がディスプレイに表示されます。	番号	金額/残高
Step 2	E[確定]ボタンを押します。		
Step 3	現金を投入します。		
۶۶ V	商品の販売金額に達したらコラムの扉が開きます。		
Step4	商品をコラムから取り出します。		

販売されたコラム番号ボタンに売切れランプが点灯します。

※現金投入後のキャンセルはできません。 ※売切れランプが点灯しているコラム番号を選択して、E[確定]ボタンを押すと 再度、コラムの扉が開きます。

# 商品の補充方法

Step 1	メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。					
¥	<b>牧字ボタンがすべて点灯します。</b>					
Step 2	3を押して、E[確定]を押します。					
下 1	「充したいコラム番号を選択するディスプレイが表示されます。	番号 日		5	⋛額∕残る	
Step 3	補充するコラム番号を選択し、E[確定]を押します。					
<b>₽</b>	記切れ状態を示すディスプレイが表示され扉が開きます。	番号 	0		2額/残∂	
Step4	E[確定]を押し、商品を補充し扉を閉めます。					
		番号		5	₢額/残る	高
	あ品か補允されに状態を示すティスノレイか表示されます。	}	8	8	8	8
Step 5	C[クリア]を押して終了です。					

# コラムの価格設定方法



※価格設定時100円単位には自動的に00が表示されます。

# 販売禁止モードの設定方法

Step 1	メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。		
	数字ボタンがすべて点灯します。		
Step 2	93を押して、E[確定]を押します。		
	コラム番号を選択するディスプレイが表示されます。	番号	金額/残高
Step 3	売切れ状態にしたいコラム番号を押して、E[確定]を押します	- 0	
	販売状態である事を示すディスプレイが表示されます。	番号	金額/残高   0 0
Step4	E[確定]を押します。		
	販売禁止状態になった事を示すディスプレイが表示されます。	番号	金額/残高   - -
Step 5	C[クリア]を押して終了です。		

### 販売禁止モードから販売状態に戻す設定方法



### 直近売上履歴の確認方法



# 直近売上履歴のリセット方法

Step 1	メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。		
	数字ボタンがすべて点灯します。		
Step 2	92を押して、E[確定]を押します。		
	直近で売れた金額がディスプレイに表示されます。	番号 【	金額/残高
Step3	E[確定]を押し、金額をリセットします。		
	リセットされた状態がディスプレイに表示されます。	番号 【	金額/残高
Step4	E[確定]を押して終了です。		

## 合計売上確認方法



※100円単位は省略されますので、この場合、合計売上は1000円になります。

## 合計売上リセット方法

メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。				
マ字ボタンがすべて点灯します。				
9999を押して、E[確定]を押します。				
計の売上金額が右端に表示されます。	番号	金 1 1	題/残高	
E[確定]を押し、金額をリセットします。				
	番号	金	頿/残高	
リセットされた状態のティスノレイに表示されます。	E		[	}
E[確定]を押して終了です。				
	メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。 な字ボタンがすべて点灯します。 9999を押して、E[確定]を押します。 計の売上金額が右端に表示されます。 E[確定]を押し、金額をリセットします。 レットされた状態がディスプレイに表示されます。 E[確定]を押して終了です。	メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。     マデボタンがすべて点灯します。     9999を押して、E[確定]を押します。     番号     こ     こ     E[確定]を押し、金額をリセットします。     レットされた状態がディスプレイに表示されます。     [[確定]を押して終了です。	メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。     マ字ボタンがすべて点灯します。     9999を押して、E[確定]を押します。     新の売上金額が右端に表示されます。     E[確定]を押し、金額をリセットします。     レットされた状態がディスプレイに表示されます。     E[確定]を押して終了です。	メンテナンスキーを右に回して、管理モードに切り替えます。     ロ字ボタンがすべて点灯します。     9999を押して、E[確定]を押します。     番号   金額/残高     こ   1     [1] 住     1   1     [1] ビュー・1   1     [2] ジョー1   1     [3] ジョー2   1     [4] ジョー3   1     [5] ジョー4   1     [5] ジョー5   1     [5] ジョー5   1

※100円単位は省略されますので、この場合、合計売上は1000円になります。 ※合計売上リセットをした場合、直近売上履歴もリセットされます。

# 硬貨・紙幣 回収方法

Step 1	回収キーを右に回し回収ボックスを引き出します
Step 2	紙幣回収ボックス中央部の青いレバーを下げ、フタを開け紙幣を回収します。
Step 3	フタを閉じ元の状態に戻します。※ふたが開いた状態では使用できません
Step4	コイントレーを中央部までスライドさせ開口部分からトレーを引出し硬貨を回収します。
Step5	コイントレーを元の位置に戻し回収ボックスをしまいます。

※回収の際は本体の電源を落としてから行ってください。